



## samoczynne wyłączenie zasilania TN-S

Numer obwodu	Moc zainstal. [kW]	Nazwa
1	1,6	Gniazdo obw.1
2	1,8	Gniazdo obw.2
3	0,5	Źwietlenie obw.1
4	0,5	Źwietlenie obw.2
5	9	Wypust kuchenny
6	-	Rezerwa

$P_{sz}=13,4kW$   
 $K_J=0,8$   
 $P_o=10,72kW$   
 $I_b=17,2A$

- UWAGI:**
- Rozdzielnice R-2 wykonać jako wtyrkową, IP-40, IK-07 2x12modułów na szynie TH35, np.RWN 2x12 LEGRAND z drzwiczkami transparentnymi (nr ref.6024 22).
  - Rozdzielnice R-2 zasilic z rozdzielniczy R-1 przewodem YDY 5x10mm<sup>2</sup> prowadzonym pod tynkiem.

proj.YDY 5x10  
zasilenie z R-1

Tytuł projektu		ROZBUDOWA	
BUDYNKU ZOZ Z CEDRACH WIELKICH		BUDYNKU ZOZ Z CEDRACH WIELKICH	
INWESTOR		CEDRY WIELKIE, ul. KRASICKIEGO 18, działka nr 325	
PROJEKTOWAŁ		MGR.INZ. ZDZISŁAW GOECENIAK	
ASYSTENT PROJEKTANTA		MGR.INZ. DAMIAN DZIAŁDOWSKI	
SPRAWDZIŁ		MGR.INZ. TOMASZ PYSKLO	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
DATA		08.2008	
SKALA		-	
TYTUŁ RYSUNKU		ROZDZIELNICA	
NR RYS.		6	

**STUDIO**  
**PROJEKTOWANIE**  
 83-010 Straszyn, Młyńska 9  
 tel./fax (0581) 682 89 87  
 e-mail: [studiodalex@tlen.pl](mailto:studiodalex@tlen.pl)